

# PATRIOT

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### SG 400

## КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

170 30 3400



*Мы позаботились и разместили цифровую версию инструкции на странице продукта. Также вы можете узнать о новинках подписавшись на наши аккаунты в популярных соцсетях.*



ВВЕДЕНИЕ	4
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	5
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	6
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	7
ПОРЯДОК РАБОТЫ	9
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ	12
КОМПЛЕКТАЦИЯ	12
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	13
РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА	14
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	15
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16
АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	17

**Благодарим Вас за приобретение электроинструмента торговой марки Patriot.**



**ВНИМАНИЕ!** Данный инструмент является технически сложным товаром не предполагающим эксплуатацию с целью извлечения коммерческой выгоды. Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания электроинструмента Patriot. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации. Не допускайте людей не ознакомившихся с данным руководством к работе. Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

Информация, содержащаяся в Инструкции по эксплуатации, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие характеристики инструмента, без предварительного уведомления.

### **Условия реализации**

Розничная торговля инструментом и изделиями производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды.

При совершении купли продажи лицо осуществляющее продажу товара, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает гарантийный чек. Предоставляет информацию об организациях выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

### Назначение

Краскопульт электрический предназначен для нанесения красок, лаков и иных растворимых материалов соответствующей вязкости на различные поверхности.

### Область применения

Изделие предназначено для использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от +5°C до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SG 400
Напряжение сети	230В~50Гц
Потребляемая мощность, Вт	400
Максимальный расход, мл/мин	500
Максимальная вязкость, DIN/сек	50
Объем бачка, мл	800
Диаметр сопла, мм	2,5
Регулировка интенсивности распыления	+

## ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА (Рис. 1).



Рис. 1

1. Регулятор расхода краски;
2. Курок выключателя;
3. Кнопка разблокировки;
4. Емкость для краски;
5. Гайка сопла;
6. Сопло распылительное;
7. Направляющая распыления;



**ВНИМАНИЕ!** Внешний вид и устройство инструмента могут отличаться от представленных в инструкции.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



**ВНИМАНИЕ!** При использовании электроинструментом следует всегда соблюдать меры предосторожности для снижения опасности возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм, включая следующее. Прочтите эту инструкцию перед использованием данного продукта и сохраните её.

#### Требования безопасности при работе с краскораспылителем.

**1.** Выходная струя ЛКМ (*лакокрасочный материал*) - потенциально опасна. Во избежание несчастных случаев:

- а)** не направляйте струю на людей, животных или на собственное тело;
- б)** не направляйте струю на электрические розетки, кабели, любые электрические и электронные приборы;
- в)** не подставляйте руки под сопло с целью проверки наличия или давления струи;
- г)** не используйте поврежденные сопла, допускающие утечку материала;
- д)** не производите никаких работ по обслуживанию изделия или замене вышедших из строя частей, не отключив от сети.

**2.** Не используйте изделие для распыления других жидкостей (*моющих средств, технических жидкостей, легковоспламеняющихся составов, агрессивных растворов и др.*), в том числе горючих с температурой воспламенения менее 21°C, а также жидкостей, свойства которых Вам неизвестны.

**3.** Данное изделие предназначено для работы только с вышеуказанными материалами (*п. область применения и назначение*).

**4.** Не оставляйте легковоспламеняющиеся материалы незакрытыми после использования (*разведения, заправки, по окончании работы*) - это может привести к самовоспламенению.

**5.** Не работайте в помещениях с повышенной температурой, вблизи раскаленных предметов и источников открытого огня.

**6.** Не курите во время приготовления материала, заправки емкости и работы.

**7.** Всегда используйте средства защиты. Распыляемые изделия образуют облако вокруг оператора и могут вызвать поражения открытых частей тела и органов дыхания.

**8.** Обеспечьте свою безопасность при распылении чистого растворителя (*может быть горючим, едким для открытых частей тела или его пары небезопасны для дыхания*).

**9.** Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить аппарат, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

**10.** Электроинструмент должен обслуживаться/ремонтироваться только в авторизованном сервисном центре PATRIOT. Ремонт электрического оборудования должны выполнять только квалифицированные специалисты с использованием оригинальных запасных частей.

**11.** Изделие не требует другого специального обслуживания.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

#### Принцип работы

Система HVLP (*большой объем, низкое давление*) - наиболее современная, экономичная и экологичная система нанесения ЛКМ методом распыления. В отличие от систем распыления высоким давлением, она обеспечивает распыление материала большим объемом, а не давлением, воздуха (*при более низком давлении*). Это способствует:

- а)** увеличению производительности;
- б)** экономии материала благодаря более высокому проценту переноса ЛКМ на окрашиваемую поверхность;
- в)** низким потерям на туманообразование и «отбой» краски от поверхности;
- г)** возможности окраски поверхности любой конфигурации из любого материала;
- д)** подсушиванию нанесенного материала опускающимся вдоль стены воздухом.

Для создания потока большого объема воздуха в изделие встроен компрессор. Выработываемый им воздух нагнетается в бачок и выдувает ЛКМ через сопло.

Краскопульт эргономичен и компактен, но при этом он высокопроизводителен, благодаря электромотору 550 Вт и резервуару для жидкости 0,8 л., позволяет выполнять большой объем работ! Позволяет распылять лакокрасочные покрытия до 100 DIN/сек.

#### Приготовьтесь к работе

**1.** Приготовьте распыляемый материал (*краску, лак и т.д.*). Перед заправкой в расходную емкость краскораспылителя проверьте вязкость материала, для чего:

- а)** тщательно перемешайте приготовленный материал;
- б)** наберите полный стакан измерения вязкости (*входит в комплект*) материала;
- в)** засекайте время до обрыва струи (*полного вытекания материала из стакана*). Полученное время (*в секундах*) и есть вязкость материала;
- г)** с помощью таблицы вязкости определите рекомендуемую вязкость применяемого материала.

**2.** Если нужно, разбавьте распыляемый материал (*разбавитель - в соответствии с инструкцией по разведению данного материала*):

- а)** добавьте разбавитель в объеме 10% от материала;
- б)** тщательно размешайте раствор;
- в)** проверьте вязкость еще раз.

При недостаточной вязкости повторите вышеуказанные операции до соответствия данным таблицы (*Таб. 1*).



**ВНИМАНИЕ!** Тщательно перемешивайте материалы перед использованием. Во избежание неудовлетворительного результата и возможности повреждения изделия не используйте материалы, содержащие посторонние включения, а также неразмешанные густки.

<b>Распыляемый материал</b>	<b>Рекомендуемая вязкость</b>
Пластинчатые и латексные краски	24-28 сек
Краски на водной основе	20-25 сек
Грунтовки	24-28 сек
Лаки, олифа	20-25 сек
Масляная / эмалевая краска	18-22 сек
Серебрянка	22-25 сек
Антикоррозионное покрытие	25-35 сек
Средство защиты древесины	28-35 сек
Протрава, морилка для дерева	не требует разбавления

Таб. 1

3. Приготовьте окрашиваемую поверхность/предмет:

- а)** очистите ее от пыли, грязи и иных веществ;
- б)** тщательно укройте поверхности и предметы, не подлежащие окраске, защитным материалом.

4. Обеспечьте достаточную вентиляцию рабочего места. Пары распыляемых материалов могут быть опасны для органов дыхания и открытых частей тела.

5. Удалите из зоны работы все источники тепла и открытого огня.

6. Приготовьте и оденьте средства защиты (очки, респиратор т.д.)

7. Заправьте емкость (4) приготовленным материалом:

- а)** отверните емкость;
- б)** заполните её приготовленным материалом;
- в)** установите всасывающую трубку в зависимости от обрабатываемой поверхности: при горизонтальной поверхности поверните трубку вперед, при вертикальной – назад;
- г)** навинтите бачок обратно на изделие.

8. Произведите пробную окраску на ненужной поверхности. В зависимости от способа ведения (вверх-вниз или вправо-влево) поверните направляющую (7):




Рис. 3

- а)** горизонтально - для формирования вертикального факела при окраске вправо-влево (Рис. 3а);
- б)** вертикально - для горизонтального факела при окраске вверх-вниз (Рис. 3б);

9. Для регулировки интенсивности распыления поверните рычаг (1), чтобы отрегулировать необходимую форму факела от круглой до овальной.

**10.** При пробной окраске определите необходимую скорость ведения распылителя для равномерной окраски и расход материала, во избежание, при большой скорости и недостаточном расходе, неравномерного покрытия; а при низкой скорости и избыточном расходе - потеков материала. Регулировка расхода материала осуществляется вращением регулятора (1).

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### Порядок работы

**1.** Нажмите кнопку разблокировки (3) для включения питания. Установите изделие на расстоянии 25-30 см от окрашиваемой поверхности. Включите изделие нажав курок выключателя (2).

**Примечание!** Регулировка расхода материала зависит от степени нажатия на выключатель (2). Максимальный расход определяется регулятором (1). Начните равномерно вести изделие вдоль окрашиваемой поверхности, держа распылитель строго перпендикулярно ей. (Рис. 4).




Рис. 4

**2.** По окончании работы выключите изделие, отпустив курок выключателя (2). Отключите изделие от сети.

**Примечание!** При перерывах в работе до 4-х часов промывать изделие не надо (кроме случая, когда распылялся 2-х компонентный лак - изделие следует промыть незамедлительно).



**ВНИМАНИЕ!** Всегда промывайте изделие после каждого использования. Невыполнение этого требования может привести к закупориванию магистралей и сопла.

#### Очистка изделия

1. Дайте стечь жидкости обратно в емкость, для чего кратковременно отверните емкость (4) или нажмите курок выключателя (2);
2. Слейте неиспользованный материал в подходящую емкость;
3. Очистите емкость (4) и всасывающую трубку от остатков материала с помощью кисточки или чистой сухой ветоши;
4. Налейте в емкость (4) воду или растворитель, которым Вы разводили материал, соберите изделие и включите в работу до полной очистки выходной струи от распыляемого материала;



**ВНИМАНИЕ!** Не направляйте изделие на окрашенную поверхность и на легкоповреждаемые материалы. Обеспечьте свою безопасность при распылении чистого растворителя (может быть горючим, едким для открытых частей тела, его пары небезопасны для дыхания).



5. Выключите изделие и отключите его от сети;
6. Снимите емкость (4) и всасывающую трубку;
7. Разнимите части изделия и тщательно очистите все наружные поверхности с помощью влажной ветоши;



**ВНИМАНИЕ!** Не чистите части изделия (прокладки, сопла, мембраны и т.д.) с помощью металлических предметов. Все элементы устойчивы только к растворителям в небольших количествах. Не очищайте указанные части длительным погружением в растворитель.

8. Открутите гайку (5), снимите сопла и тщательно очистите их с помощью кисточки или промойте растворителем. Дайте высохнуть.
9. Снимите заднюю крышку и выньте воздушные фильтры. Очистите их сжатым воздухом или промойте в воде. Дайте высохнуть перед установкой обратно.
10. Соберите изделие в обратном порядке.

**Примечание!** При установке сопла (6) обратно обеспечьте совпадение выступа в посадочном гнезде и ответного паза в корпусе.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### Общие рекомендации

1. Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.
2. Перед работой осмотрите, визуально проверьте изделие, кабель и сопло на отсутствие видимых механических повреждений.
3. Включайте изделие в сеть тогда, когда Вы готовы к работе.

4. Перед первым использованием или после долгого перерыва включите изделие без заправки материалом и дайте ему поработать 5-10 секунд. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или запах гари, выключите изделие, отсоедините кабель питания от сети и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

5. Всегда используйте средства защиты (см. 11). Распыляемые изделием материалы образуют облако вокруг оператора и могут вызвать поражения открытых частей тела и органов дыхания.

7. Для работы рекомендуем использовать сменные сопла.

8. При хранении, разбавлении и нанесении используемого материала строго следуйте рекомендациям производителя.

#### При работе с изделием придерживайтесь рекомендациям

1. Старайтесь поддерживать постоянную скорость ведения, не задерживайтесь долго на одном месте окрашиваемой поверхности;










Рис. 5

2. Ведение изделия вдоль окрашиваемой поверхности осуществляйте непрерывной зигзагообразной линией в направлении, соответствующем установленному факелу: горизонтально - при вертикальном факеле; вертикально - при горизонтальном (Рис. 5);

3. Для равномерности покрытия делайте нахлест между соседними линиями;

4. По возможности, не прерывайте и не начинайте работу с середины поверхности. Доводите начатую линию до конца;
5. Во избежание наплывов, делайте перерыв между повторным окрашиванием поверхности (особенно вертикальной), достаточный для высыхания предыдущего слоя.
6. Регулярно проверяйте состояние сетевого кабеля. Не допускайте повреждения изоляции, загрязнения, чрезмерных тянущих и изгибающих нагрузок. Поврежденный кабель подлежит немедленной замене в сервисном центре.
7. Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.
8. После каждого использования обязательно очищайте изделие в соответствии с пунктом «Порядок работы».
9. Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель, вентиляционные отверстия.
10. Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.
11. Изделие не требует другого специального обслуживания. Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами авторизованных сервисных центров PATRIOT.
12. Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить аппарат, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.
13. Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

### Рекомендуемые средства защиты

Ср-во защиты	Изображение	Наименование	Примечание
Респиратор		Респиратор с одним сменным фильтром	Фильтр А1 (от органических газов и паров)
		Респиратор с двумя сменными фильтрами	Фильтр А1 (от органических газов и паров)
Очки		Очки защитные закрытого типа	Ацетатная химостойкая линза. Классы защиты 3,4,5
			ПВХ линза. Классы защиты 3,4,5
Перчатки		Перчатки латексные	Защита от моющих средств, спиртосодержащих жидкостей, масел и жиров
		Перчатки рабочие с латексным покрытием	

### СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

#### Срок службы и утилизация

Срок службы изделия - 5 лет с момента даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска изделия. Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! Отслуживший свой срок электроинструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов.

#### Условия хранения

Срок хранения - 5 лет при условии хранения в закрытых помещениях в упаковке при температуре воздуха от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 80 %.

#### Условия транспортировки

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений и атмосферных осадков.

#### Критерии предельного состояния

Критериями предельного состояния изделия являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

### Сертификат соответствия

EAЭС RU C-CN.АД71.В.00433/19

Выдан: ООО «НПО ЭКСПЕРТ».

Адрес: г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, к. 1, оф. 808.

Действует: с 25.03.2019г. по 24.03.2024г

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	1 ШТ.
СТАКАН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ	1 ШТ.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение сети
	Полный износ щеток	Обратитесь в сервисный центр для замены
	Неисправен выключатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Неисправен двигатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделие не обеспечивает достаточную производительность (расход материала)	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Повышенная вязкость материала	Разбавьте материал (см. Подготовка к работе)
	Засорение магистрали или сопла	Очистите магистраль или сопло (см. Порядок работы)
	Износ щеток	Обратитесь в сервисный центр для замены
Изделие остановилось при работе	Пропало напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Полный износ щеток	Обратитесь в сервисный центр для замены
	Обрыв обмотки двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Повышенная вязкость материала, сгустки, посторонние включения	Разбавьте материал (см. п. Подготовка к работе). Тщательно перемешайте
	Недостаточный/избыточный расход материала	Отрегулируйте расход (см. п. Подготовка к работе)
	Повышенная/недостаточная скорость ведения изделия	Определите оптимальную скорость (см. п. Подготовка к работе)
	Засорение магистрали или сопла	Очистите магистраль или сопло (см. Порядок работы)
	Недостаточная производительность	См. «Изделие не обеспечивает достаточную производительность (расход материала)»
Не герметичность (недокручена емкость, повреждение прокладки; трещина в сопле/всасывающем патрубке/емкости)	Устраните негерметичность, замените поврежденную деталь	

2021 / 01 / 20124281 / 0001

2021 – год производства

01 – месяц производства

20124281 – код модели

0001 – индекс товара

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС\_RU.C-CN.AД71.В.00433/19

Серия RU № 0143267

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «НПО ЭКСПЕРТ», Место нахождения: 117420, город Москва, улица Нагатевская, дом 14, корпус 1, офис 808, адрес места осуществления деятельности: 117420, город Москва, улица Нагатевская, дом 14, корпус 1. Телефон: +74991308699. Адрес электронной почты: info@npo-exp.ru, Адрес аккредитации регистрационный № RA.RU.1.10.AД71, выдан 21.04.2017 года.

**ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СНВ КАРТО»**

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 129329, Россия, город Москва, улица Кольская, дом 1, строение 1, этаж 3, помещение 1, комната 25.

Основной государственный регистрационный номер 1077761883464.  
Телефон: +74957750220. Адрес электронной почты: falcon@stisnor.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ «NINGBO GENIN INDUSTRIAL CO.,LTD.»**

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 11F, A2 LIUYUANSHANGDU, BUILDING 201, LANZHAN ROAD, HAISHU DISTRICT NINGBO, 315000.

**ПРОДУКЦИЯ** Быстроход ручная электрифицированная: краскопульта, торговой марки «PATRIOT», модели: SG-110 (артикул SG-110 04G), SG-300 (артикул SG-300 04G), SG-350 (артикул SG-350 04G), SG-400 (артикул SG-400 04G), SG-450 (артикул SG-450 04G), SG-500 (артикул SG-500 04G), SG-550 (артикул SG-550 04G), KR-300 (артикул KR-300 04G), K11-400 (артикул K11-400 04G), K11-500 (артикул K11-500 04G), K11-600 (артикул K11-600 04G), K11-780 (артикул K11-780 04G), KR-780 (артикул KR-780 04G).

Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2006/42/ЕС "О машинах и механизмах", 2014/53/EU "Низковольтное оборудование", 2014/30/EU "Электромагнитная совместимость".  
Серийный выпуск.

КОА ТН ВЭД ЕАЭС 8424 20 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"  
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

протокола сертификационных испытаний №

190228-016-04/ИР от 21.03.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью

«Испытательное республика», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AВ90, акта анализа состояния производства от 05.03.2019

года № 190215-003, руководства по эксплуатации, обоснования безопасности КЭ.01.001.0Б

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Система и стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011, 010/2011, 020/2011, 003/2013, 007/2011, 012/2011, 018/2011, 020/2011, 021/2011, 029/2011, 030/2011, 031/2011, 032/2011, 033/2011, 034/2011, 035/2011, 036/2011, 037/2011, 038/2011, 039/2011, 040/2011, 041/2011, 042/2011, 043/2011, 044/2011, 045/2011, 046/2011, 047/2011, 048/2011, 049/2011, 050/2011, 051/2011, 052/2011, 053/2011, 054/2011, 055/2011, 056/2011, 057/2011, 058/2011, 059/2011, 060/2011, 061/2011, 062/2011, 063/2011, 064/2011, 065/2011, 066/2011, 067/2011, 068/2011, 069/2011, 070/2011, 071/2011, 072/2011, 073/2011, 074/2011, 075/2011, 076/2011, 077/2011, 078/2011, 079/2011, 080/2011, 081/2011, 082/2011, 083/2011, 084/2011, 085/2011, 086/2011, 087/2011, 088/2011, 089/2011, 090/2011, 091/2011, 092/2011, 093/2011, 094/2011, 095/2011, 096/2011, 097/2011, 098/2011, 099/2011, 100/2011, 101/2011, 102/2011, 103/2011, 104/2011, 105/2011, 106/2011, 107/2011, 108/2011, 109/2011, 110/2011, 111/2011, 112/2011, 113/2011, 114/2011, 115/2011, 116/2011, 117/2011, 118/2011, 119/2011, 120/2011, 121/2011, 122/2011, 123/2011, 124/2011, 125/2011, 126/2011, 127/2011, 128/2011, 129/2011, 130/2011, 131/2011, 132/2011, 133/2011, 134/2011, 135/2011, 136/2011, 137/2011, 138/2011, 139/2011, 140/2011, 141/2011, 142/2011, 143/2011, 144/2011, 145/2011, 146/2011, 147/2011, 148/2011, 149/2011, 150/2011, 151/2011, 152/2011, 153/2011, 154/2011, 155/2011, 156/2011, 157/2011, 158/2011, 159/2011, 160/2011, 161/2011, 162/2011, 163/2011, 164/2011, 165/2011, 166/2011, 167/2011, 168/2011, 169/2011, 170/2011, 171/2011, 172/2011, 173/2011, 174/2011, 175/2011, 176/2011, 177/2011, 178/2011, 179/2011, 180/2011, 181/2011, 182/2011, 183/2011, 184/2011, 185/2011, 186/2011, 187/2011, 188/2011, 189/2011, 190/2011, 191/2011, 192/2011, 193/2011, 194/2011, 195/2011, 196/2011, 197/2011, 198/2011, 199/2011, 200/2011, 201/2011, 202/2011, 203/2011, 204/2011, 205/2011, 206/2011, 207/2011, 208/2011, 209/2011, 210/2011, 211/2011, 212/2011, 213/2011, 214/2011, 215/2011, 216/2011, 217/2011, 218/2011, 219/2011, 220/2011, 221/2011, 222/2011, 223/2011, 224/2011, 225/2011, 226/2011, 227/2011, 228/2011, 229/2011, 230/2011, 231/2011, 232/2011, 233/2011, 234/2011, 235/2011, 236/2011, 237/2011, 238/2011, 239/2011, 240/2011, 241/2011, 242/2011, 243/2011, 244/2011, 245/2011, 246/2011, 247/2011, 248/2011, 249/2011, 250/2011, 251/2011, 252/2011, 253/2011, 254/2011, 255/2011, 256/2011, 257/2011, 258/2011, 259/2011, 260/2011, 261/2011, 262/2011, 263/2011, 264/2011, 265/2011, 266/2011, 267/2011, 268/2011, 269/2011, 270/2011, 271/2011, 272/2011, 273/2011, 274/2011, 275/2011, 276/2011, 277/2011, 278/2011, 279/2011, 280/2011, 281/2011, 282/2011, 283/2011, 284/2011, 285/2011, 286/2011, 287/2011, 288/2011, 289/2011, 290/2011, 291/2011, 292/2011, 293/2011, 294/2011, 295/2011, 296/2011, 297/2011, 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011, 302/2011, 303/2011, 304/2011, 305/2011, 306/2011, 307/2011, 308/2011, 309/2011, 310/2011, 311/2011, 312/2011, 313/2011, 314/2011, 315/2011, 316/2011, 317/2011, 318/2011, 319/2011, 320/2011, 321/2011, 322/2011, 323/2011, 324/2011, 325/2011, 326/2011, 327/2011, 328/2011, 329/2011, 330/2011, 331/2011, 332/2011, 333/2011, 334/2011, 335/2011, 336/2011, 337/2011, 338/2011, 339/2011, 340/2011, 341/2011, 342/2011, 343/2011, 344/2011, 345/2011, 346/2011, 347/2011, 348/2011, 349/2011, 350/2011, 351/2011, 352/2011, 353/2011, 354/2011, 355/2011, 356/2011, 357/2011, 358/2011, 359/2011, 360/2011, 361/2011, 362/2011, 363/2011, 364/2011, 365/2011, 366/2011, 367/2011, 368/2011, 369/2011, 370/2011, 371/2011, 372/2011, 373/2011, 374/2011, 375/2011, 376/2011, 377/2011, 378/2011, 379/2011, 380/2011, 381/2011, 382/2011, 383/2011, 384/2011, 385/2011, 386/2011, 387/2011, 388/2011, 389/2011, 390/2011, 391/2011, 392/2011, 393/2011, 394/2011, 395/2011, 396/2011, 397/2011, 398/2011, 399/2011, 400/2011, 401/2011, 402/2011, 403/2011, 404/2011, 405/2011, 406/2011, 407/2011, 408/2011, 409/2011, 410/2011, 411/2011, 412/2011, 413/2011, 414/2011, 415/2011, 416/2011, 417/2011, 418/2011, 419/2011, 420/2011, 421/2011, 422/2011, 423/2011, 424/2011, 425/2011, 426/2011, 427/2011, 428/2011, 429/2011, 430/2011, 431/2011, 432/2011, 433/2011, 434/2011, 435/2011, 436/2011, 437/2011, 438/2011, 439/2011, 440/2011, 441/2011, 442/2011, 443/2011, 444/2011, 445/2011, 446/2011, 447/2011, 448/2011, 449/2011, 450/2011, 451/2011, 452/2011, 453/2011, 454/2011, 455/2011, 456/2011, 457/2011, 458/2011, 459/2011, 460/2011, 461/2011, 462/2011, 463/2011, 464/2011, 465/2011, 466/2011, 467/2011, 468/2011, 469/2011, 470/2011, 471/2011, 472/2011, 473/2011, 474/2011, 475/2011, 476/2011, 477/2011, 478/2011, 479/2011, 480/2011, 481/2011, 482/2011, 483/2011, 484/2011, 485/2011, 486/2011, 487/2011, 488/2011, 489/2011, 490/2011, 491/2011, 492/2011, 493/2011, 494/2011, 495/2011, 496/2011, 497/2011, 498/2011, 499/2011, 500/2011, 501/2011, 502/2011, 503/2011, 504/2011, 505/2011, 506/2011, 507/2011, 508/2011, 509/2011, 510/2011, 511/2011, 512/2011, 513/2011, 514/2011, 515/2011, 516/2011, 517/2011, 518/2011, 519/2011, 520/2011, 521/2011, 522/2011, 523/2011, 524/2011, 525/2011, 526/2011, 527/2011, 528/2011, 529/2011, 530/2011, 531/2011, 532/2011, 533/2011, 534/2011, 535/2011, 536/2011, 537/2011, 538/2011, 539/2011, 540/2011, 541/2011, 542/2011, 543/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, 548/2011, 549/2011, 550/2011, 551/2011, 552/2011, 553/2011, 554/2011, 555/2011, 556/2011, 557/2011, 558/2011, 559/2011, 560/2011, 561/2011, 562/2011, 563/2011, 564/2011, 565/2011, 566/2011, 567/2011, 568/2011, 569/2011, 570/2011, 571/2011, 572/2011, 573/2011, 574/2011, 575/2011, 576/2011, 577/2011, 578/2011, 579/2011, 580/2011, 581/2011, 582/2011, 583/2011, 584/2011, 585/2011, 586/2011, 587/2011, 588/2011, 589/2011, 590/2011, 591/2011, 592/2011, 593/2011, 594/2011, 595/2011, 596/2011, 597/2011, 598/2011, 599/2011, 600/2011, 601/2011, 602/2011, 603/2011, 604/2011, 605/2011, 606/2011, 607/2011, 608/2011, 609/2011, 610/2011, 611/2011, 612/2011, 613/2011, 614/2011, 615/2011, 616/2011, 617/2011, 618/2011, 619/2011, 620/2011, 621/2011, 622/2011, 623/2011, 624/2011, 625/2011, 626/2011, 627/2011, 628/2011, 629/2011, 630/2011, 631/2011, 632/2011, 633/2011, 634/2011, 635/2011, 636/2011, 637/2011, 638/2011, 639/2011, 640/2011, 641/2011, 642/2011, 643/2011, 644/2011, 645/2011, 646/2011, 647/2011, 648/2011, 649/2011, 650/2011, 651/2011, 652/2011, 653/2011, 654/2011, 655/2011, 656/2011, 657/2011, 658/2011, 659/2011, 660/2011, 661/2011, 662/2011, 663/2011, 664/2011, 665/2011, 666/2011, 667/2011, 668/2011, 669/2011, 670/2011, 671/2011, 672/2011, 673/2011, 674/2011, 675/2011, 676/2011, 677/2011, 678/2011, 679/2011, 680/2011, 681/2011, 682/2011, 683/2011, 684/2011, 685/2011, 686/2011, 687/2011, 688/2011, 689/2011, 690/2011, 691/2011, 692/2011, 693/2011, 694/2011, 695/2011, 696/2011, 697/2011, 698/2011, 699/2011, 700/2011, 701/2011, 702/2011, 703/2011, 704/2011, 705/2011, 706/2011, 707/2011, 708/2011, 709/2011, 710/2011, 711/2011, 712/2011, 713/2011, 714/2011, 715/2011, 716/2011, 717/2011, 718/2011, 719/2011, 720/2011, 721/2011, 722/2011, 723/2011, 724/2011, 725/2011, 726/2011, 727/2011, 728/2011, 729/2011, 730/2011, 731/2011, 732/2011, 733/2011, 734/2011, 735/2011, 736/2011, 737/2011, 738/2011, 739/2011, 740/2011, 741/2011, 742/2011, 743/2011, 744/2011, 745/2011, 746/2011, 747/2011, 748/2011, 749/2011, 750/2011, 751/2011, 752/2011, 753/2011, 754/2011, 755/2011, 756/2011, 757/2011, 758/2011, 759/2011, 760/2011, 761/2011, 762/2011, 763/2011, 764/2011, 765/2011, 766/2011, 767/2011, 768/2011, 769/2011, 770/2011, 771/2011, 772/2011, 773/2011, 774/2011, 775/2011, 776/2011, 777/2011, 778/2011, 779/2011, 780/2011, 781/2011, 782/2011, 783/2011, 784/2011, 785/2011, 786/2011, 787/2011, 788/2011, 789/2011, 790/2011, 791/2011, 792/2011, 793/2011, 794/2011, 795/2011, 796/2011, 797/2011, 798/2011, 799/2011, 800/2011, 801/2011, 802/2011, 803/2011, 804/2011, 805/2011, 806/2011, 807/2011, 808/2011, 809/2011, 810/2011, 811/2011, 812/2011, 813/2011, 814/2011, 815/2011, 816/2011, 817/2011, 818/2011, 819/2011, 820/2011, 821/2011, 822/2011, 823/2011, 824/2011, 825/2011, 826/2011, 827/2011, 828/2011, 829/2011, 830/2011, 831/2011, 832/2011, 833/2011, 834/2011, 835/2011, 836/2011, 837/2011, 838/2011, 839/2011, 840/2011, 841/2011, 842/2011, 843/2011, 844/2011, 845/2011, 846/2011, 847/2011, 848/2011, 849/2011, 850/2011, 851/2011, 852/2011, 853/2011, 854/2011, 855/2011, 856/2011, 857/2011, 858/2011, 859/2011, 860/2011, 861/2011, 862/2011, 863/2011, 864/2011, 865/2011, 866/2011, 867/2011, 868/2011, 869/2011, 870/2011, 871/2011, 872/2011, 873/2011, 874/2011, 875/2011, 876/2011, 877/2011, 878/2011, 879/2011, 880/2011, 881/2011, 882/2011, 883/2011, 884/2011, 885/2011, 886/2011, 887/2011, 888/2011, 889/2011, 890/2011, 891/2011, 892/2011, 893/2011, 894/2011, 895/2011, 896/2011, 897/2011, 898/2011, 899/2011, 900/2011, 901/2011, 902/2011, 903/2011, 904/2011, 905/2011, 906/2011, 907/2011, 908/2011, 909/2011, 910/2011, 911/2011, 912/2011, 913/2011, 914/2011, 915/2011, 916/2011, 917/2011, 918/2011, 919/2011, 920/2011, 921/2011, 922/2011, 923/2011, 924/2011, 925/2011, 926/2011, 927/2011, 928/2011, 929/2011, 930/2011, 931/2011, 932/2011, 933/2011, 934/2011, 935/2011, 936/2011, 937/2011, 938/2011, 939/2011, 940/2011, 941/2011, 942/2011, 943/2011, 944/2011, 945/2011, 946/2011, 947/2011, 948/2011, 949/2011, 950/2011, 951/2011, 952/2011, 953/2011, 954/2011, 955/2011, 956/2011, 957/2011, 958/2011, 959/2011, 960/2011, 961/2011, 962/2011, 963/2011, 964/2011, 965/2011, 966/2011, 967/2011, 968/2011, 969/2011, 970/2011, 971/2011, 972/2011, 973/2011, 974/2011, 975/2011, 976/2011, 977/2011, 978/2011, 979/2011, 980/2011, 981/2011, 982/2011, 983/2011, 984/2011, 985/2011, 986/2011, 987/2011, 988/2011, 989/2011, 990/2011, 991/2011, 992/2011, 993/2011, 994/2011, 995/2011, 996/2011, 997/2011, 998/2011, 999/2011, 1000/2011.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.03.2019

ПО 24.03.2024

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперт (эксперты-аудиторы))

Александр Алексеевич  
(Ф.И.О.)

Ольга Анна Олеговна  
(Ф.И.О.)

